

Переходник гнездо 5,5/2,1 мм на штекер 3,2/0,9 мм прямой

В настоящее время широко используются блоки питания постоянного тока для телефонов, планшетов, электронных книг, ноутбуков и другой техники. И как подчас бывает, есть блок питания с нужными параметрами, но не подходит штекер питания. Для этого существуют переходники, которые позволяют перейти с самых распространенных штекеров (5,5/2,1 и 5,5/2,5) на штекера других параметров.

Материал корпуса	Самозатухающий пластикат
Материал контакта	Латунь
Покрытие контакта	Хим. Ni - вакуумное напыление
Гнездо (вход)	5,5 / 2,1
Штекер (выход)	3,2 / 0,9
Рабочее напряжение	до 60V
Максимальный ток	5A
Температурный режим	до 75C
Вид переходника	Прямой
Цвет корпуса	Черный
Размеры:	
Диаметр	11 мм
Длина:	37 мм
Длина штекера	7,5 мм
Назначение:	Применяется в зарядных устройствах для бытовой техники (фонари, игрушки, фонтаны, картины)
Изготовление	Контакты выполнены из бесшовной цельнотянутой латунной трубки
Способ изготовления	Литье под давлением
Производитель	Китай