

Руководство пользователя

433.92mhz Multi Copy

Может копировать любой устоявшийся код (Came Top NA, EE, EV...) и ниже 433.92mhz:

Alutech AT-4, ATA PTX-4, Beninca, BFT, Centurion Nova, DEA, DOORHAN, FAAC TX 433RC, FADINI JUBI, GBD, KEY, Motorline MX4SP DSM, Novoferm, Nice Flors, Nice Smilo, Peccinin, Rossi, V2

1. Удалить текущий код с нового пульта дубликатора

Одновременно нажмите кнопки А и В до тех пор пока световой индикатор мигнет 3 раза. Затем нажимая и удерживая кнопку А, три раза нажмите кнопку В - световой индикатор мигнет 3 раза, отпустите кнопки.

2. Программирование нового пульта

Копирование устоявшегося кода:

Нажмите и удерживайте кнопку А оригинального пульта, затем нажмите и удерживайте кнопку А на новом пульте, до тех пор пока на нем не мигнет световой индикатор. Отпустите кнопки и продолжите таким же образом задавать код остальным кнопкам.

Копирование изменяющегося кода:

Нажмите и удерживайте кнопку А на оригинальном пульте, затем нажмите и удерживайте кнопку А на новом пульте пока не мигнет световой индикатор. Отпустите кнопки. Оставшиеся кнопки будут запрограммированы автоматически. После этого возьмите новый пульт и проверьте правильность его работы с устройством

3. Функция возврата кода к последнему сохранению, если случайно произошло удаление кода.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки С и D , пока не мигнет световой индикатор. Отпустите кнопки.